Инструкция по установке

Установка драйвера производителя

Скачайте драйвер с сайта производителя или установите с диска, идущего в комплекте с ФР

Ссылки для скачивания драйвера

Штрих-М Скачать драйвер Штрих-М Атол Скачать драйвер Атол

Установить нужно 32 битную версию приложения!

Регистрация модуля

После установки драйвер нужно зарегистрировать DLL.

Откройте командную строку и выполните

```
regsvr32.exe C:\"Program Files
(x86)"\ATOL\Drivers10\KKT\langs\com\addin_fptr10_x86.dll
```

Первичный поиск

Подключите Ваш ККТ согласно инструкции производителя и проведите первичный поиск ФР

Штрих-М

Запустите Тест драйвера ФР и нажмите "Настройка свойств"

箳 Тест драйвера ККТ 4.15	0.817	- 🗆 X
Файл Язык Справка		
01. Состояние	Запросы Полное состояние	
02. Регистрация		Лачнный запрос
03. Отчеты		
04. Печать текста		Краткий запрос
05. Печать графики		Параметры чстройства
06. ПД		
07. Параметры устройства		Параметры модели
08. Сервис		Описания ошибок
09. ЭКЛЗ		-
10. МФП		Версия драйвера
11. ФН		Сбросить состояние
12. Купюроприемник		
13. MasterPay-K		Габлицы
14. Модем		Заводской номер
15. БД чеков		
16. Онлайн платежи	×	
17. Прочее	< >	
	Deserve log]
Результат:	Пароль: 30	Настройка свойств
Передано:	Время:	2
Принято:	Оператор:	Закрыть

В открывшемся окне нажмите "Поиск оборудования"

Пост врайдора КИТ Свойства	4 15 0 917			×	- 🗆 ×
DrvFR v4.15.0.817					
Логические устро	йства		Проверка связи	~	Длинный запрос
			Параметры обмена		Краткий запрос
Пароль сист. адм	инистратора: 30		Поиск оборудования		Параметры устройства
Подключение:	локально : Стандартный	~	Сервис		Параметры модели
СОМ порт:	COM 4	~	Таблицы		Описания ошибок
Скорость:	115200	~	Дополнит, параметры		Версия драйвера
Таймаут:	10650		О драйвере		Сбросить состояние
					Таблицы
					Заводской номер
Пароль: 30					
Модель: Авто	определение	~			
Код ошибки:					
					Настройка свойств
		ОК	Отмена Примен	ить	Закрыть

3/11

В открывшемся окне нажмите кнопку "Начать"

—Погические исто	ойства		-		
№ 1 Устройств	o Nº1	~	Проверка связи	Длинны	ий запрос
	r		Параметры обмена	Кратки	й запрос
🔎 Поиск об	борудования			×	устройст
Порт	Скорость	Название		🔎 Начать	ы модели
Bce ☐ COM1				🔲 Остановить	а ошибок
СОМ4					райвера
					остояни
					цы
				🛞 Настройка)й номер
				🔗 ОК	
				💥 Отмена	

После окончания поиска в списке появится модель Вашего ФР. Выделите его и нажмите "ОК"

-Логические чет	ойства					
№ 1 Устройств	:o Nº1	~	Проверка связи		Длинны	ый запрос
			Параметры обмена		Кратки	ій запрос
🔎 Поиск об	борудования				×	устройст
Порт	Скорость	Название		🔎 Ha	чать	ы моделі
Bce	2400	не найдено		🔲 0o	тановить	а ошибок
COM4	115200	ШТРИХ-М-01Ф				райвера
						остояни
						цы
				🛞 Hac	тройка	ой номер
				🛷 ок		

Окно "Поиск оборудования" закроется. В окне "Свойства" нажмите кнопку "Проверка связи"

DrvFR v4.15.0.817			- 1	
Логические устрой № 1 Устройство N	ства	Проверка связи		Длинный запрос
		Параметры обмена.		Краткий запрос
Пароль сист. адми	нистратора: 30	Поиск оборудования		Параметры устройств
Протокол обмена:	Стандартный	Сервис		Параметры модели
СОМ порт:	COM 4	✓ Таблицы		Описания ошибок
Скорость:	115200	💛 Дополнит. параметрь	l	Версия драйвера
Гаймаут:	10650	О драйвере		Сбросить состояние
				Таблицы
				Заводской номер
Пароль: 30				
Модель: Автоо	пределение	\sim		
Код ошибки:				

Если в строке "Код ошибки" отобразилась модель Вашего ФР настройка выполнена правильно

Тост врайвара КИТ. войства	<u>/ 15 0 917</u>			×	- 🗆 ×
DrvFR v4.15.0.817					
Логические устрой	ства		Проверка связи	~	Длинный запрос
№ I Устройство №	×		Параметры обмена		Краткий запрос
Пароль сист. адми	нистратора: 30		Поиск оборудования		Параметры устройств
Подключение: Протокол обмена:	Стандартный	~	Сервис		Параметры модели
СОМ порт:	COM 4	~	Таблицы		Описания ошибок
Скорость:	115200	~	Дополнит. параметры		Версия драйвера
Гаймаут:	10650		О драйвере		Сбросить состояние
					Таблицы
					Заводской номер
Пароль: 30				1	
Модель: Автоо	пределение	~			
Код ошибки: ШТРИ	X-M-01⊕ № 029701000	36007126			
					Настройка свойст
		ОК	Отмена Примен	ИТЬ	Закрыть

Закройте все окна драйвера.

Атол

Запустите приложение "Тест драйвера ККТ" и нажмите кнопку "Свойства"

🖳 Тест драйвера ККТ (10.7.0	0.0)		- 🗆 X
Информация о ККТ	_		
	Іип запроса:	0 - Общая информация и статус ККІ 🗸 🗸	Свойства
Регистрация ККТ	Тип чека:	1 - Чек прихода 💌	Включено
Чек	Тип оплаты:	0 - Наличными 💌	
Отчеты	Ставка налога:	2 - 10%	
Внесения / выплаты	Номер картинки:	1	
Почати	Тип модуля:	0 - Прошивка 💌	кассир:
Печать	Номер кода защиты / лицензии:	1	ИНН кассира:
Программирование	Тип счетчика:	0 - Постоянный 💌	
Универсальные счетчики	Тип счетчика шагов:	0 - Bcero 🔻	Регистрация кассира
ΦΗ	Тип источника питания:	0 - Внешний блок питания 🗸 🗸	
Внешние устройства	Номер шрифта:	0	Статус документа
Нижний уровень		Прочитать	Допечатать
Сервисные			Сервисная информация
ПО ККТ			
Лицензии			
Шаблоны ККТ			
Прочее			
Чтение данных			
БД документов			
Работа c json			
Скрипты драйвера			
Лог			
			Драйвер: 10.7.0.0
			О программе

В появившемся окне нажмите кнопку "Поиск"

			_
Информация о ККТ	Тип запроса:	0 - Общая информация и статус ККТ 🔹	Свойства
Регистрация ККТ	Тип чека:	1 - Чек прихода 👻	Включено
Чек	Тип оплаты:	0 - Наличными 🔻	
Отчеты	Ставка налога:	2.10%	
	Номер картинки:	🖕 Свойства X	
пессний у выплаты	Тип модуля:	Устройство	Кассир:
Печать	Номер кода защиты / лицензи	Модель : Автоматически (АТОЛ)	ИНН кассира:
рограммирование	Тип счетчика:	Пароль пользователя по умолчанию:	
версальные счетчики	Тип счетчика шагов:	Пароль доступа:	Регистрация
ФН	Тип источника питания:	Параметры подключения	кассира
нешние устройства	Номер шрифта:	✓ Автоматически восстанавливать связь с ККІ	Статус документ
		COM-nont: COMI: Serial0 7 115200 600 7	Допечатать
Нижний уровень		IP-agpec: 192.168.1.10 : 5555 ↓	Сервисная
Сервисные		MAC-agpec: FF:FF:FF:FF:FF	информация
ПО ККТ		Канал до ОФД: Автоматически 🔻	
Лицензии		Дополнительно	
Шаблоны ККТ		Сохранять документы в БД	
		Путь к каталогу скриптов:	
Прочее		Инвертировать состояние денежного ящика	
Чтение данных		CBR35	
БД документов			
Работа с json			
крипты драйвера		Одраивере Отмена ОК	
C. C			
TOL			
			Драйвер: 10.7.0.0
			О программе

В появившемся окне нажмите кнопку "Поиск"

🛔 Тест драйвера ККТ (10.7.	0.0)					- 🗆 >
Информация о ККТ	Тип заг	проса: 0 - Общая ин	формация и статус ККТ		•	6
Регистрация ККТ	Тип че	🖳 Поиск		? ×	•	Включено
Чек	Тип оп	Поиску по TCP/IP может мешать включ	енный межсетевой экран		•	
Отчеты	Ставка	Порт	Информация	Поиск	•	
Внесения / выплаты	Номер	USB (автоматически)		Остановить поиск	+	Кассир:
Печать	Тип мс	COM1: Serial0		Выбрать	•	
Программирование	тип си	COM5: atol-usbcom_proxy1		Отмена	• •	ИНН кассира:
Универсальные счетчики	Тип сч	TCP/IP			-	Регистрация
ФН	Тип ис			_	-	кассира
Внешние устройства	Номер				+	Статус документа
Нижний уровень					итать	Допечатать
Сервисные						Сервисная информация
ПО ККТ						
Лицензии		Порт	информация			
Шаблоны ККТ						
Прочее						
Чтение данных						
БД документов						
Работа с json						
Скрипты драйвера						
Лог						
						Лозйвер
	L					10.7.0.0
						О программе

При окончании поиска в нижнем поле появятся найденные ФР

ормация о ККТ	Тип зап	ipoca: C) - Общая і	информация и статус ККТ			•	Свойства
истрация ККТ	Тип че	🖳 Поиск			?	×	•	Включено
Чек	Тип оп	Поиску по ТСР/ІР может м	ешать вкл	юченный межсетевой экран		_	•	
Отчеты	Ставка	Порт		Информация	Поиск		•	
ения / выплаты	Номер	USB (автоматически)		Найдено!	Остановить п	оиск	\$	Кассир:
Печать	Тип мо	COM1: Serial0		Не найдено!	Выбрать		•	
раммирование	номер Тип сч	COM5: atol-usbcom_p	oroxy1	Найдено!	Отмена		• •	ИНН кассира:
сальные счетчики	Тип сч	TCP/IP		Не найдено!			-	Регистраци
ФН	Тип ис						•	Стетители
ние устройства	Номер					1	-	Попешатат
кний уровень							тать	Zonesaran
Сервисные						[Сервисная информаци
		Порт		Информация				
Лицензии		USB (автоматически)		АТОЛ 1Ф, №00109323013860, версия: 5.2.2, ФИСК.				
аблоны ККТ		COM5: atol-usbcom_proxy	1, 1152	АТОЛ 1Ф, №00109323013860, версия: 5.2.2, ФИСК.				
Прочее								
ение данных								
L документов								
абота c json								
ипты драйвера								
Лог								
								Драйвер:
								10.7.0.0

Выберите Ваш ФР и нажмите кнопку "Выбрать"

формация о ккт	Тип зап	роса: 0 - Общая	информация и статус ККТ		-	
егистрация ККТ	Тип че	🖳 Поиск		? ×	-	Своиства
Чек	Тип оп	Поиску по ТСР/IР может мешать вкл	юченный межсетевой экран		•	
Отчеты	Ставка	Порт	Информация	Поиск	•	
сения / выплаты	Номер	USB (автоматически)	Найдено!	Остановить поиск	\$	Кассир:
Печать	Тип мс	COM1: Serial0	Не найдено!	Выбрать	•	
граммирование	Номер	COM5: atol-usbcom_proxy1	Найдено!	Отмена	-	ИНН кассира:
сальные счетчики	Тип сч	✓ ТСР/ІР	Не найдено!		-	Регистрация
ФН	Тип ис				-	кассира
ние устройства	Номер				-	Статус докуме
жний уровень					итать	Допечатать
Сервисные						Сервисная информаци:
		Порт	Информация			
Лицензии		USB (автоматически)	АТОЛ 1Ф, №00109323013860, версия: 5.2.2, ФИСК.			
аблоны ККТ		COM5: atol-usbcom_proxy1, 1152	АТОЛ 1Ф, №00109323013860, версия: 5.2.2, ФИСК.			
Прочее						
ение данных						
документов						
абота c json						
ипты драйвера						
Лог						
						Драйвер:

Окно "Поиск" будет закрыто. В окне "Свойства" нажмите кнопку "Проверка связи"

]			
Информация о ККТ	Тип запроса:	0 - Общая информация и статус ККТ	 Свойства
Регистрация ККТ	Тип чека:	1 - Чек прихода	• Включено
Чек	Тип оплаты:	0 - Наличными	•
Отчеты	Ставка налога:	2 - 10%	•
Внесения / выплаты	Номер картинки:	🖕 Свойства 🛛 🕹	÷
риссения у выплаты	Тип модуля:	Устройство	▼ Кассир:
Печать	Номер кода защиты / лицензи	Модель : Автоматически (АТОЛ)	ИНН кассира:
Программирование	Тип счетчика:	Пароль пользователя по умолчанию:	•
ниверсальные счетчики	Тип счетчика шагов:	Пароль доступа:	 Регистрация
ФН	Тип источника питания:	Параметры подключения	кассира
Внешние устройства	Номер шрифта:	✓ Автоматически восстанавливать связь с ККІ	Статус документа
опсание устроиства	полер шрифта.	COM-nont: COMI: Serial0 7 115200 600 7	Допечатать
Нижний уровень		IP-адрес: 192.168.1.10 : 5555 ↓	Сервисная
Сервисные		MAC-agpec: FF:FF:FF:FF:FF	информация
ПО ККТ		Канал до ОФД: Автоматически 💌	
Лицензии		Дополнительно	
Шаблоны ККТ		Сохранять документы в БД	
Decuse		Путь к каталогу скриптов:	
Прочее		Инвертировать состояние денежного ящика	
Чтение данных		Связь	
БД документов		Поиск Проверка связи Параметры ККТ	
Работа с json			
Скрипты драйвера		Одраивере	
/lor			
2101			
			Драйвер: 10.7.0.0
			Опрограмме

Если в поле "Результат" появилась модель Вашего ФР подключение произведено правильно

30-08-2025 15:56		11/11 Инс	трукция по установке
🖳 Тест драйвера ККТ (10.7	0.0)		X
Информация о ККТ	Тип запроса:	0 - Общая информация и статус ККТ	▼ Свойства
Регистрация ККІ Чек	Тип чека: Тип оплаты:	1 - Чек прихода 0 - Наличными	• Включено
Отчеты	Ставка налога:	2 . 10%	•
Внесения / выплаты	Номер картинки:	Свойства Х	🔹 Кассир:
Печать	Тип модуля: Номер кода защиты / лицензи	Модель : Автоматически (АТОЛ)	
Программирование	Тип счетчика:	Пароль пользователя по умолчанию:	▼
Универсальные счетчики	Тип счетчика шагов:	Пароль доступа:	 Регистрация кассира
ФП Внешние устройства	Тип источника питания: Номер шрифта:	✓ Автоматически восстанавливать связь с ККТ Канал связи: USB ▼	 Статус документа
Нижний уровень		СОМ-порт: СОМ1: Serial0 т 115200 бод т	Допечатать ть
Сервисные		IP-appec: 192.168.1.10 : 5555 ↓ MAC-appec: FF:FF:FF:FF:FF	Сервисная информация
ΠΟ ΚΚΤ		Канал до ОФД: Автоматически	
Лицензии		Дополнительно Сохранять документы в БД	
Шаблоны ККТ		Путь к каталогу скриптов:	
Чтение данных		Инвертировать состояние денежного ящика Связь	
БД документов		Результат АТОЛ 1Ф, №00109323013860, версия: 5.2.2, ФИСК.	
Работа c json		Одрайвере Отмена ОК	
Скрипты драйвера			
Лог			
			Драйвер: 10.7.0.0
			О программе

Закройте все окна драйвера.

Установка приложения MgermWinHelper

Скачайте приложение по ссылке, которую Вам предоставят разработчики МИС.



Last update: 17-05-2024 10:15